

## TFP-211X

1-2-4 Loop Akıllı Adreslenebilir  
Zone Göstergeli  
Yangın Alarm Paneli

## TFP-213X

1-2-4 Loop Akıllı Adreslenebilir  
Zone Göstergeli  
Dahili Yazıcılı Yangın Alarm Paneli



teknim®



EN54-4 EN54-2

TFP-211X serisi Akıllı Adreslenebilir Yangın Alarm Panelleri loop iletişimi için Teknim mühendisleri tarafından oluşturulan benzersiz FLASHLİNK protokolünü kullanır. 1 ve 2 Looplu paneller (Loop başına 240 cihaz) ve 4 Looplu panel ise (Loop başına 127 cihaz) destekler. 16 panele kadar diğer Teknim paneller ile network edilebilir. Metal kasa sayesinde zorlu koşullarda istikrarlı ve güvenilir çalışabilir.

TFP-211X ayrıca dahili LAN ağ bağlantısını da destekler TFY-1000 yapılandırma yazılımı ve Mozaik izleme yazılım ile yerel veya uzaktan yapılandırmaya / izlemeye izin verir. Buna ek olarak, panel uzaktan izlenebilir ve Teknim Bulut Tabanlı Mobil Uygulama ile yapılandırılabilir.

TFP-211X, hata ve alarm uyarılarını anlamak ve cihazın tüm ayarlarını kolayca yapmak için yerleşik bir LCD grafik ekran ile birlikte gelir. Panel 72 bölge destekleyen LED göstergeler ile alarmları, arızaları, devre dışı bölgeleri ve testi gösterebilir.

TFP-213X, kayıt baskıları için zaman baskılı dahili termal yazıcıyı destekler.

TFP-211X ve TFP-213X Yangın Alarm Panelleri EN 54-2 ve EN 54-4'ü destekleyen Avrupa Standartları Sertifikalarına uygun olarak tasarlanmıştır.

## GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-2 ve EN 54-4 sertifikalı
- Yangın ve Arızalar için 72 Bölge LED göstergesini destekler
- Dahili Termal Yazıcıyı destekler (TFP-213X Modelleri)
- Teknisyen ve kullanıcı dostu ; kurulumu, programlanması ve çalıştırılması kolaydır
- 1-2-4 Loop destekler
- 72 Bölgeye kadar destekler
- Loop başına 2,5 Km'ye kadar ulaşılabilir mesafe
- TFC-1209 Ağ Modülü ile RS-485 üzerinden 16 Kontrol paneline kadar network edilebilir
- Okunması kolay, 240 \* 64 geniş LCD grafik ekran ve kullanıcı dostu arayüz
- Ekran, şirket logosu, iletişim bilgileri, resimler vb. ile özelleştirilebilir.
- İletişim ağı üzerinden tüm panellere aynı düzeyde erişilebilirlik ve komut gönderme
- Benzersiz FlashLink iletişim protokolü ile kesintisiz ve güvenilir loop iletişimini destekler
- TFY-1000 yazılımı ile Gelişmiş panel programlama ve kullanıcı dostu sistem yapılandırması
- 12.000 alarm, hata ve uyarı olayını destekler
- 4 adet bağımsız ve izlenen siren çıkışı destekler
- Panelin ve loopun ayrıntılı voltaj / akım bilgileri LCD ekranda görülebilir
- Gece/Gündüz çalışma modu
- Çoklu dil desteği
- Mobil Uygulamayı destekler

## PANEL MODELLERİ

TFP-2111-1 LOOP AKILLI ADRESLENEBİLİR BÖLGE GÖSTERGELİ YANGIN ALARM PANELİ  
TFP-2112-2 LOOP AKILLI ADRESLENEBİLİR BÖLGE GÖSTERGELİ YANGIN ALARM PANELİ  
TFP-2114-4 LOOP AKILLI ADRESLENEBİLİR BÖLGE GÖSTERGELİ YANGIN ALARM PANELİ  
TFP-2131-1 LOOP AKILLI ADRESLENEBİLİR BÖLGE GÖSTERGELİ YANGIN ALARM PANELİ, DAHİLİ YAZICI  
TFP-2132-2 LOOP AKILLI ADRESLENEBİLİR BÖLGE GÖSTERGELİ YANGIN ALARM PANELİ, DAHİLİ YAZICI  
TFP-2134-4 LOOP AKILLI ADRESLENEBİLİR BÖLGE GÖSTERGELİ YANGIN ALARM PANELİ, DAHİLİ YAZICI

